

SF-XVR6108AS-1FACE

Videorecorder 5n1 Safire
8CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 8+2
IP
4Mpx Lite (15FPS)
HDMI Full HD- und VGA-Ausgang
Audio über Koax / Alarme
Aufzeichnung, Gesichtserkennung
und TrueSense



Safire
DVR 5n1
8 CH Video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+2 IP / 8 CH Audio
H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
Auflösung 4MpxLite/1080p (15FPS) oder 1080pLite/720P (25FPS)
Audio über Koaxialkabel
PTZ-Steuerung (RS485/Coaxial)
HDMI Full HD-, VGA- und CVBS-Ausgang
1 CH Vergleich des Gesichts
TrueSense, Fehlalarmfilter für Fahrzeuge und Personen (Verfügbar für 4 Ch für Koaxialvideo)
Alarmanlagen
Maus
Platz für 1 HDD

Spezifikationen

Marke	SAFIRE
Videoformat	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Videoeingänge	8 Kanäle BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Hybrid-Konfiguration	Standardmäßig: 8 Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx) Modo IP mejorado: 8Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 4 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx) El modo IP mejorado limita el ancho de banda a 4Mbps por canal IP
Eingangsbandbreite	64 Mbps
Videoausgänge	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente * HDMI y VGA son simultáneas
Audio	8ch über Koaxialkabel (HDTVI), 1 Eingang / 1 Ausgang RCA
Bidirektionales Audio	Verwendung von Audioeingängen und RCA-Ausgang
Video/Audio-Kompression	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Anzeigeauflösung	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Eingangsauflösung BNC	4Mpx / 1080p / 720p
Main Stream Codierung	4 Mpx Lite / 1080P (15 FPS), 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Extra Stream Codierung	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Gleichzeitige Multifunktion	Péntaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff
Alarmer IN / OUT	4 / 1
Erweiterte Funktionen	Gesichtserkennung: Hasta 1 canal analógico de comparación de rostro Truesense: Hasta 4 canales (Filtro de falsas alarmas capaz de clasificar objetivos entre humanos y vehiculos) Nota: Truesense - und Gesichtserkennung können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
Aufzeichnungsmethode	Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, Alarm
Sicherung	USB / Netzwerk / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Interner Speicher	1 HDD SATA 3.5" bis zu 10TB (nicht enthalten)
Kommunikation	RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (Maus und backup) / 1xRJ45 10/100M (Ethernet)
Fernzugriff	Webbrowser, Smartphone-App und CMS-Software Safire Control Center
Stromversorgung	DC 12 V / 2 A (Verbrauch HDD < 18 W)
Abmessungen / Gewicht	45 (H) x 315 (B) x 242 (L) mm / 1.78 Kg